

1. **В:** Я использую звуковые разъемы на передней панели AC'97 с кодеком VIA на материнской плате. Как мне подключить панель AC'97 к разъему HD Audio на материнской плате?

О: Если вы используете переднюю панель AC'97, подключите ее к HD Audio, как рассказано далее:

A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.

B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R и Audio_L (LIN) к OUT2_L.

C. Подключите Ground (GND) к Ground (GND).

D. MIC_RET и OUT_RET предназначены только для панели HD Audio. Вам не нужно подключать их к панели AC'97.

E. Зайдите в настройки BIOS. Переведите опцию Advanced Settings в режим [Enabled] вместо [Auto].

Для Windows XP

F. Зайдите в операционную систему Windows. Нажмите на иконку в правой нижней части экрана и зайдите в VIA ADeck. Нажмите «Mixer», выберите «Front Microphone», выберите «Front Mic Boost» и выйдите.

Как показано на картинке ниже:



H. Если вы хотите слышать свой голос, зайдите в «Mixer», выберите «Play Back» и выйдите.

Как показано на картинке ниже:



Для Windows Vista/Windows 7

- Ф. Зайдите в BIOS, найдите пункт «Chipset Settings», переведите опцию [Front Panel] в состояние [Enable].
- Г. Зайдите в операционную систему Windows. Нажмите на иконку в правой нижней части экрана и зайдите в VIA ADeck. Нажмите «Mixer», выберите «Front Mic», выберите «Default Device» и выйдите.
- Н. Если вы хотите слышать свой голос, нажмите на иконку «Speaker Output». Как показано на картинке ниже:

